

38144 MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu MW

5905339381446



Oprawy hermetyczne Kanlux MAH PRO mają możliwość wyposażenia w czujnik ruchu (38144 MAH PRO SENSOR) zapewniający niezawodną detekcję ruchu, oraz posiadający funkcję master-slave (tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną).

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5/30/90-5/20/30

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 5

Moc maksymalna [VA]: max 800

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/30/50/disable

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 125

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 125

Masa jednostkowa netto [g]: 50

Gramatura [g]: 76.64

Waga sztuki brutto [g]: 74

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 9.58

Szerokość kartonu [cm]: 35

38144 MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu MW



Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m³]: 0.0406

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej