

Instrukcja obsługi produktu HC2306

HC2306 Instrukcja obsługi produktu

★ Przegląd

Produkt jest automatycznym przełącznikiem sensorycznym, który potrafi rozpoznać dzień i noc. Wykorzystuje detektory podczerwieni, układy scalone oraz technologię montażu powierzchniowego. Gdy ktoś wejdzie w zasięg detekcji i wyzwoli jego działanie, detektor podczerwieni włącza światło, a po opuszczeniu tego obszaru światło automatycznie się wyłącza.

📖 Funkcje

- Może automatycznie rozpoznać dzień i noc, a oświetlenie otoczenia dla uruchomienia pracy można swobodnie ustawić, umożliwiając automatyczną pracę w nocy i wyłączanie w ciągu dnia. Użytkownicy mogą dostosować ustawienia samodzielnie.
- Czas świecenia jest regulowany i może być dostosowywany przez użytkowników w zależności od warunków lokalnych.
- Produkt jest głównie używany w połączeniu z LED-owymi lampami odpornymi na wilgoć.

📖 Główne parametry techniczne

- Napięcie zasilania: 200VAC~250VAC
- Częstotliwość zasilania: 50/60HZ
- Temperatura pracy: -20~+45 °C
- Zasięg detekcji: 8-10m (<22 °C)
- Kąt detekcji: 120 °
- Oświetlenie otoczenia: <10LUX~2000LUX regulowane
- Czas opóźnienia: regulowany od 10S ± 5S do 10Min ± 1 Min
- Temperatura i wilgotność robocza: ≤ 93% RH
- Tryb kontroli obciążenia: MAX100W LED liniowy

📖 Instrukcja obsługi

1. Regulacja czasu: Na obudowie produktu znajduje się pokrętko (TIME). Obracając pokrętko w stronę strzałki, ustawiasz 10 sekund ± 5 sekund (krótszy czas). W przeciwnym przypadku czas wynosi 10 minut ± 1 minutę. Uwaga: Po pierwszym zasileniu czujnika i wstępnym podgrzaniu przez 15 sekund, czas podgrzewania jest niezależny od ustawionego czasu na ONTIME. Obliczenie czasu opóźnienia zaczyna się dopiero po pierwszym wykryciu.
2. Regulacja jasności: Na obudowie produktu znajduje się pokrętko (LUX) do regulacji jasności. Obracając pokrętko w kierunku strzałki (symbol księżycy), produkt działa tylko przy <10LUX. Obracając w stronę słońca, produkt może działać zarówno w dzień, jak i w nocy.

📖 Środki ostrożności

- Nie może być brudu ani rys na soczewce detekcji produktu, aby nie wpłynęły one na zasięg detekcji.
- Produkt zaprojektowany jest do współpracy z określonymi produktami i nie może być łączony z innymi urządzeniami, aby uniknąć przegrzania produktu.
- Nie należy instalować w miejscach o dużych zmianach temperatury, np. w pobliżu klimatyzatorów, grzejników itp.