

Unite instalaciوں, udriřbu alebo řiřtením odpodbe napajania.

- Ustie sa, je sieťové napätie zodpovedá menovitému napätiu výrobku.
- Počas prevádzky sa nepozeraie priamo do zdroja svetla.
- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená.
- Výrobok neupravujte ani nerozoberajte.
- Zabezpečte dostatočné vetranie. Nezakrývajte výrobok.
- Uchovávať mimo dosahu horľavých materiálov.
- Nepoužívajte vo výšnom alebo chemicky agresívnom prostredí.
- Nepoužívajte v prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Používajte iba na určený účel a v rámci špecifikovaných prevádzkových podmienok.
- Ak je externý kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný odborník.

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar, zranenie alebo škodu na majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym prípojením alebo nesprávnym použitím.

5. INSTALÁCIA / MONTÁŽ [M]

Všetky instalačné práce sa musia vykonávať pri odpojení zdroji napájania. Pri inštalácii a pripojení postupujte podľa priložených schém. Pripojte zdroj napájania podľa schémy zapojenia a uistite sa, že všetky pripojenia sú správne izolované. Priebežné zapojenie a prepájanie sú podporované. Maximálne celkové zaťaženie na skupinu: 1000 W. Neprekračujte limit výkonu skupinového pripojenia. Pre koncové skupinové pripojenie použite dodaný konektor na vonkšom, aby ste predišli skratu. Pred pripojením odizolujte koniec vodičov na požadovanú dĺžku a odstráňte izoláciu. Pred prvým použitím skontrolujte spoľahlivosť montáže a elektrických pripojení.

6. ÚDRŽBA

Pred údržbou odpojte výrobok od zdroja napájania a nechajte ho vychladnúť. Svetlido očistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky. Pravidelné kontroly montáže prvku a elektrické pripojenia. Výrobok je vybavený nevyneiteľným LED svetelným zdrojom. Keď svetelný zdroj dosiahne koncu svojej životnosti, musí sa vymeniť celý výrobok. Nepokúšajte sa výrobok opravovať. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.

7. SKLADOVANIE A PREPRAVA

Výrobok skladujte v originálnom obale výrobu na suchom, dobre vetranom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Skladovacia teplota: –20 °C až +40 °C. Preprava je povolená všetkými druhmi kyty dopravy (cestná, námorná alebo letecká) v originálnom obale. Zaochádzajte opatrne, aby ste predišli mechanickému poškodeniu. Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na výrobku a jeho obale.

8. ZÁRUKA

Záručná doba je uvedená na obale výrobku a začína plynúť od dátumu predaja. Počas záručnej doby môže byť chybný výrobok vymenený alebo vrátený s dokladom o kúpe, za predpokladu, že bol používaný v súlade s týmito návodom. Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, pripojením alebo obsluhou;
- mechanické poškodenie alebo neoprávnenú demontáž;
- poškodenie spôsobené výpravou komou (požiar, záplava, prepätie atď.).

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny a aktualizovať tento návod bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia používateľskej príručky je k dispozícii na: www.videx.ua a www.videx.com.pl.

HU – MAGYAR

LED lineáris világítás

Köszönjük, hogy a Videx termékét választotta! Kérjük, használat előtt figyelembe olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

1. TERMÉKLEÍRÁS

Ez a termék beltéri, kereskedelmi, háztartási és hasonló általános célú alkalmazásokhoz készült. A lámpatest beépített LED fényforrással van felszerelve, és támogatja a színhőmérséklet-stabilyizozást. Normál körülmények között történő működésre tervezték.

2. MŰSZAKI ADATOK ÉS JELÖLÉSEK [P]

P1. Névleges feszültség és frekvencia; P2. Névleges teljesítmény; P3. Névleges hasznos fényáram, széles kúpban (120°) mérve 5000K; en; P4. Termék méretei; P5. Termék súlya; P6. Névleges beneneti áram; P7. Előírási kód; P8. Korrelált színhőmérséklet (CCT); P9. Energiahatékonysági osztály (ES 2019/2015); P10. A termék nem kompatibilis a fényerő-szabályozással; P11. Színvisszaadási index (CRI); P12. Suprársz szög; P13. Névleges élettartam (L70B50); P14. Becsült éves ciklus száma meghibásodás előtt; P15. Bemutatóegési idő a teljes fényáram 100%-áig; P16. Világossági teljesítmény a vonatkozó szabványoknak megfelelően; P17. UGR <19 – Alacsony káprázás (egységless káprázásbesorolás), csökkentett vizuális kellemetlenség és fokozott szemkomfortot biztosít, alkalmas irodákba, munkaterületekre és egyéb, kényelmes beltéri megvilágítást igénylő területekre; P18. Minimális távolság a lámpatesttől vagy a fényforrástól a megvilágított tárgyakig; P19. L védelmi osztály – az áramütés elleni védelemet az alapvető szigetelés és a védőföldelés biztosítja; P20. Fényelem, áramütés veszélye; P21. Normál esetben gyűlököny felületekre történő felszerelésre alkalmas; P22. A sérült fényforrásról, ernyőt vagy védőburkolatot azonnal ki kell cserélni; P23. Por- és nedvesség elleni védelem (IP-osztály): IP20 – védelem 12 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen. Nincs víz elleni védelem; P24. Csak beltéri használatra alkalmas; P25. Üzemi hőmérséklet-tartomány; Termék anyagai: Alumínium, Polikarbonát;

3. DOBOZ TARTALMA [B]

B1. LED-es lineáris lámpa; B2. Felülteszerelő készlet; B3. Csatlakozó; B4. Űresjáratú csatlakozó; B5. Lineáris toldórögző; B6. L toldórögző; B7. Használati útmutató.

4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Telepítés és használat előtt figyelembe olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A telepítést szakképzett villamyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
- Telepítés, karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a tápellátást.
- Csúszdöntés megárról, hogy a házhoz fűzött feszültség megfelel a termék névleges feszültségének.
- Működés közben ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész sérült.
- Ne módosítsa és ne szerelje szét a terméket.
- Biztosítsa a megfelelő szellőztést. Ne takarja le a terméket.
- Tartsa távol gyűlököny anyagoktól.
- Ne használja robbanásveszélyes vagy kémiaiag agresszív környezetben.
- Ne használja poros vagy párák környezetben.
- Csak rendeltetésszerűen és a megadott üzemi feltételek mellett használja.
- Ha a külső kábel sérült, azt a gyártónak vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie.

Ezen utasítások be nem tartása áramütést, tüzet, sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítésből, helytelen csatlakoztatásból vagy visszacsatlóztól eredő károkért.

5. TELEPÍTÉS / FELSZERELÉS [M]

Minden telepítési munkát lekapcsolás tápegységgel mellett kell elvégezni. A telepítés és a csatlakoztatás befefezéséhez kövesse a mellékelt ábrákat. Csatlakoztassa a tápegységet a kapcsolási rajz szerint, és győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően szigetelt. Átmenő vezetékek és összekötés támogatott. Szoportontként maximális összteljesítmény: 1000 W. Ne lépje túl a szoportcsatlakoztatási teljesítménykorlátot! Végzőr szoportcsatlakozás esetén használja a mellékelt úresjáratú csatlakozót a rövidzárlat elleni védelem érdekében. Csatlakoztatás előtt csúszasztás le a vezetékek végét a szükséges hosszra, és távolítsa el a szigetelést. Ezzel használat előtt ellenőrizze a szerelés és az elektronikus csatlakozások megbízhatóságát.

6. KARBANTARTÁS

Karbantartás előtt válassza le a terméket a tápegységről, és hagyja lehűlni. Tisztítsa meg a lámpatestet puha, száraz ruhával. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy súrolószereket. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőelemeket és az elektronikus csatlakozásokat. A termék nem cserélhető LED fényforrással van felszerelve. Amikor a fényforrás elérli az élettartama végét, a teljes terméket ki kell cserélni. Ne kísérelje meg a termék javítását. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

7. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A termék az eredeti gyártói csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől védve tárolni. Tárolási hőmérséklet: –20 °C és +40 °C között. A szállítás mindenféle fedett szállítási móddal (közúti, tengeri vagy légi) megengedett az eredeti csomagolásban. Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a mechanikai sérüléseket. A gyártási dátum és a gyártási szám a terméken és a csomagolásban fel van tüntetve.

8. GARANCIA

A jótállási időszak a termék csomagolásán van feltüntetve, és az eladás dátumától kezdődik. A jótállási időszak alatt a hibás termék kicserélést vagy visszaküldést a vásárlást igazoló bizonylattal, feltéve, hogy a termék a jelen kézikönyvben megjelölt módon használták. A jótállás nem terjed ki:

- a nem megfelelő telepítés, csatlakoztatás vagy üzemeltetés okozta károkra;
- mechanikai sérülésekre vagy jogosulatlan felhasználásra;
- vis maior (tűz, árvíz, tűlfeszültség stb.) okozta károkra.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül műszaki változtatásokat hajtson végre és frissítse ezt a kézikönyvet. A felhasználási kézikönyv legújabb verziója elérhető a következő címen: www.videx.ua és www.videx.com.pl.

RO – ROMÂNĂ

Lumină liniară LED

Vă mulțumim că ați ales un produs VideX! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest produs este destinat utilizării în interior, în aplicații comerciale, casnice și similare de uz general. Corpul de iluminat este echipat cu o sursă de lumină LED integrată și permite reglarea temperaturii de culoare. Este conceput să funcționeze în condiții standard.

2. DATE TEHNICE ȘI SIMBOLURI [P]

P1. Tensiune și frecvență nominală; P2. Putere nominală; P3. Flux luminos util nominal măsurat într-un con larg (120°) la 5000K; P4. Dimensiunile produsului; P5. Greutatea produsului; P6. Curent nominal de intrare; P7. Factor de depășire; P8. Temperatura de culoare corelată (CCT); P9. Clasa de eficiență energetică UE (2019/2015); P10. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de lumină; P11. Indice de redare a culorilor (CRI); P12. Unghiul fasciculării; P13. Durata de viață nominală (L70B50); P14. Numărul de cicluri de pornire înainte de defecțiune; P15. Timp de încălzire până la 100% din fluxul luminos complet; P16. Performanța flicker-ului în conformitate cu standardele aplicabile; P17. UGR <19 – Nivel scăzut de strălucire (Unified Glare Rating). Oferă disconfort vizual redus și confort îmbunătățit pentru ochi, potrivit pentru birouri, spații de lucru și alte zone care necesită iluminare interioară confortabilă; P18. Distanța minimă de la corpul de iluminat sau sursa de lumină la obiectele iluminate; P19. Clasa de protecție I – protecția împotriva electrocutării este asigurată de izolație de bază și împănământ de protecție; P20. Atenție, risc de electrocutare; P21. Potrivit pentru instalare pe suprafețe inflexible în mod normal; P22. Un difuzor de lumină, erman sau capac protector deteriorat trebuie înlocuit imediat; P23. Grad de protecție împotriva prafului și umidității (clasa IP): IP20 – protecție împotriva obiectelor soliste >12 mm. Fără protecție împotriva apei; P24. Potrivit numai pentru utilizare în interior; P25. Interval de temperatură de funcționare; Materiale ale produsului: Aluminiu, Policarbonat;

3. CONȚINUTUL CUTIEI [B]

B1. Lumină liniară LED; B2. Set de montare pe suprafață; B3. Conector; B4. Conector de mers în gol; B5. Element de fixare liniar pentru imbinare; B6. Element de fixare pentru imbinare în L; B7. Manual de utilizare.

4. INFORMATII DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și utilizare.

- Instalarea trebuie efectuată de către un profesionist calificat, în conformitate cu reglementările locale.
- Deconectați sursa de alimentare înainte de instalare, întreținere sau curățare.
- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii nominale a produsului.
- Nu priviți direct spre sursa de lumină în timpul funcționării.
- Nu utilizați produsul dacă vreo piesă este deteriorată.
- Nu modificați și nu dezamblați produsul.
- Asigurați o ventilație adecvată. Nu acoperiți produsul.
- A se păstra departe de materiale inflamabile.
- Nu utilizați în medii explozive sau agresive chimic.
- Nu utilizați în medii cu praf sau umiditate.
- Utilizați numai conform destinației și în condițiile de funcționare specificate.
- Dacă cabul extern este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de un specialist calificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendii, vătămări corporale sau daune materiale. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea necorespunzătoare, conectarea incorrectă sau utilizarea necorespunzătoare.

5. INSTALARE / MONTARE [M]

Toate lucrările de instalare trebuie efectuate cu sursa de alimentare deconectată. Vă rugăm să urmați diagramele furnizate pentru a finaliza instalarea și conectarea. Conectați sursa de alimentare conform schemei de cablare și asigurați-vă că toate conexiunile sunt izolate corespunzător. Cablarea transversală și conectarea sunt acceptate. Sarcină totală maximă pe grup: 1000 W. Nu depășiți limita de putere a conexiunii grupului. Pentru conectarea grupului la capăt de linie, utilizați conectorul de inactivitate

furnizat pentru a preveni scurtcircuitul. Dezolaziți capetele firelor la lungimea necesară și îndepărtați izolajla înainte de conectare. Înainte de prima utilizare, verificați fiabilitatea montării și a conexiunilor electrice.

6. ÎNȚREȚINERE

Deconectați produsul de la sursa de alimentare și utilizați-l să se răcească înainte de întreținere. Curățați corpul de iluminat folosind o cârpă moale și uscată. Nu aplicați substanțe chimice agresive sau produse de curățare abrazive. Verificați periodic elementele de montare și conexiunile electrice. Produsul este echipat cu o sursă de lumină LED neluminoasă. Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, integru produsul trebuie înlocuit. Nu încercați să reparați produsul. Eliminați-l în conformitate cu reglementările locale.

7. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Depozitați produsul în ambalajul original al producătorului, într-un loc uscat, bine ventilat, protejat de lumina directă a soarelui și de umiditate. Temperatura de depozitare: –20 °C până la +40 °C. Transportul este permis prin toate tipurile de transport aerport (rutier, maritim sau aerian) în ambalajul original. Manipulați cu grijă pentru a evita deteriorarea mecanică. Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe produs și pe ambalajul acestuia.

8. GARANȚIE

Perioada de garanție este indicată pe ambalajul produsului și începe să curgă de la data vânzării. În perioada de garanție, în caz de produs defect poate fi înlocuit sau returnat cu dovada achiziției, cu condiția să fi fost utilizat în conformitate cu acest manual. Garanția nu acoperă:

- daunele cauzate de instalare, conectarea sau funcționarea necorespunzătoare;
- daunele mecanice sau dezasamblarea neautorizată;
- daunele cauzate de forță majoră (incendii, inundații, supratensiuni etc.).

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice și de a actualiza acest manual fără notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune a manualului de utilizare este disponibilă la: www.videx.ua și www.videx.com.pl.

BG – БЪЛГАРСКИ

Линейна LED лампа

Благодарим ви, че избрахте продукт на VideX! Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Този продукт е предназначен за външна употреба в търговски, битови и подобни приложения с общо предназначение. Осветелното тяло е оборудвано с вграден LED източник на светлина и поддържа регулиране на цветната температура. Проектирано е да работи при стандартни условия.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И СИМВОЛИ [P]

P1. Номинално напрежение и честота; P2. Номинална мощност; P3. Номинален полезен светимен поток, измерен в широк ъгъл (120°) при 5000K; P4. Размери на продукта; P5. Тегло на продукта; P6. Номинален външен ток; P7. Коэффициент на изместване; P8. Корелация цвeта температура (CCT); P9. Клас на енергийна ефективност (ES 2019/2015); P10. Продуктът не е съвместим с димери за осветление; P11. Индекс на цветопредаване (CRI); P12. Ъгъл на лъч; P13. Номинален живот (L70B50); P14. Брой цикли на включване преди повреди; P15. Време за загряване до 100% от пълния светимен поток; P16. Производителният на трептене в съответствие с приложимите стандарти; P17. UGR <19 – Ниско ниво на отблъскни (Unified Glare Rating). Осигурява намален зрителен дискомфорт и подобрен комфорт за очите, подходящ за офиси, работни пространства и други зони, изискващи комфортно външно осветление; P18. Минимално разстояние от осветителното тяло или източника на светлина до осветените обекти; P19. Клас на защита I – защитата от токов удар се осигурява от основна изолация и защитно заземяване; P20. Внимание, риск от токов удар; P21. Подходящ за монтаж върху нормално запалими повърхности; P22. Повреден дифузор на светлина, екран или защитен капак трябва да бъдат сменени незабавно; P23. Степен на защита от прах и влага (IP клас): IP20 – защита от твърди предмети >12 mm. Няма защита от вода; P24. Подходящ само за външна употреба; P25. Работен температурен диапазон; Материали на продукта: Алуминий, Поликарбонат;

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА [B]

B1. LED линейна лампа; B2. Комплект за повърхностен монтаж; B3. Кoneктор; B4. Свободен конектор; B5. Линеен снарядов елемент; B6. L снарядов елемент; B7. Ръководство за потребителя.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно това ръководство преди монтаж и употреба.

- Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник в съответствие с местните разпоредби.

- Изключете захранването преди монтаж, поддръжка или почистване.
- Уверете се, че мрежовото напрежение съответства на номиналното напрежение на продукта.
- Не гледайте директно към източника на светлина по време на работа.
- Не използвайте продукта, ако някоя от частите му е повредена.
- Не модифицирайте и не разглобявайте продукта.
- Осигурете адекватна вентилация. Не покривайте продукта.
- Пазете от запалими материали.
- Не използвайте в експлозивна или химически агресивна среда.
- Не използвайте в прашна или влажна среда.
- Използвайте само по предназначение и при посочените работни условия.
- Ако външният кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или квалифициран специалист.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар, пожар, нараняване или имуществен щети. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж, неправилно свързване или неправилна употреба.

5. ИНСТАЛАЦИЯ / МОНТАЖ [M]

Всички монтажни работи трябва да се извършват при изключено захранване. Моля, следвайте предоставените диаграми, за да завършите монтажа и свързването. Съберете захранването съгласно схемата на свързване и се уверете, че всички връзки са правилно изолирани. Поддръжка се осъществява и свързване. Максимально общо натоварване на група: 1000 W. Не превишавайте ограничението на мощността на груповата връзка. За групова връзка в края на линията използвайте предоставения конектор за празен ход, за да предотвратите късо съединение. Оглетте краищата на проводниците до необходимата дължина и отстранете изолацията преди свързване. Преди първа употреба проверете надеждността на монтажа и електрическите връзки.

6. ПОДДРЪЖКА

Изключте продукта от захранването и го оставете да се охладя преди поддръжка. Почистете осветителното тяло с мека суха кърпа. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати. Периодично проверявайте монтажните елементи и електрическите връзки. Продуктът е оборудван с несменяем LED източник на светлина. Когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, цялят продукт трябва да бъде сменен. Не се опитвайте да поправате продукта. Извършете го в съответствие с местните разпоредби.

7. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка на производителя на сухо, добре проветриво място, защитено от пряко слънчево съдействие и влага. Температура на съхранение: от –20 °C до +40 °C. Транспортирането е разрешено в всички видове копрт транспорт (пътен, морски или въздушен) в оригиналната опаковка. Работете внимателно, за да избегнете механични повреди. Датата на произоводство и партидният номер са посочени върху продукта и неговата опаковка.

8. ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок е посочен върху опаковката на продукта и започва да тече от датата на продажба. По време на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка, при условие че е бил използван в съответствие с това ръководство. Гаранцията не покрива:

- повреди, причинени от неправилен монтаж, свързване или експлоатация;
- механични повреди или неоторизиран демонтаж;
- повреди, причинени от неоторизован пожар (пожар, наводнение, пренапрежение и др.).

Производителят си запазва правото да прави технически промени и да актуализира това ръководство със предварително уведомление. Най-новата версия на ръководството за потребителя е достпна на: www.videx.ua и www.videx.com.pl.

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γραμμικό Φως LED

За електричеството по етикетата ена προϊόν VideX διαφωτίσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν προορίζεται για εσωτερική χρήση σε εμπορικές, οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές γενικής χρήσης. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη τμήνη φωτός LED και υποστηρίζει ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος. Έχει σχεδιαστεί για λειτουργία από τυπικές συνθήκες.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ [P]

P1. Ονομαστική τάση και συχνότητα. P2. Ονομαστική ισχύς. P3. Ονομαστική ωφέλιμη φωτεινή ροή μετρούμενη σε πλατύ κώνω (120°) στους 5000K. P4. Διαστάσεις προϊόντος. P5. Βάρος προϊόντος. P6. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου. P7. Συντελεστής μετατόπισης. P8. Ψευδής θερμοκρασία χρώματος (CCT). P9. Κάθση ενεργειακής απόδοσης (ES 2019/2015). P10. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με ρυθμιζτές φωτισμού. P11. Δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI). P12. Γωνία δέσμης. P13. Ονομαστική διάρκεια ζωής (L70B50). P14. Αριθμός κύκλων ενεργοποίησης πριν από την αποτυχία. P15. Χρόνος προθέρμανσης στο 100% της πλήρους φωτεινής ροής. P16. Απόδοση τρεψιμοαπόθεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. P17. UGR <19 – Χαμηλό επίπεδο διαφύσεως (Unified Glare Rating). Παρεχέ μειωμένη οπτική δυσφορία και βελτιωμένη όψη των ματιών, κατάλληλη για γραφεία, χώρους εργασίας και άλλους χώρους που απαιτούν άνετο εσωτερικό φωτισμό. P18. Ελάχιστη απόσταση από το φωτιστικό ή την πηγή φωτός από το φωτιζόμενο αντικείμενο. P19. Κατηγορία προστασίας I – η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται από βασική μόνωση και προστατευτική επίστρωση. P20. Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. P21. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε κανονικά εύλεκτες περιφέρειες. P22. Ένας κατασκευασμένος διαχυτής φωτός, οσόνη ή προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως. P23. Βλάβες προστασίας από σκόνη και υγρασία (κατηγορία IP): IP20 – προστασία από στερεά αντικείμενα >12 mm. Δεν υπάρχει προστασία από το νερό. P24. Κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση. P25. Έυρος θερμοκρασίας λειτουργίας. Υλικά προϊόντος: Αλουμίνιο, Πολυανθρακικό.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ [B]

B1. Γραμμικό φως LED. B2. Σε επιφανειακής τοποθέτησης. B3. Συνδέστρος. B4. Αδρανή υποδοχή. B5. Γραμμικό συνδετικό στοιχείο. B6. Συνδετικό στοιχείο L. B7. Εγχειρίδιο χρήστη.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαφωτίστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

- Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του προϊόντος.
- Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξαρτώμενο τμήκο του έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Εξοφθαλμίστε επαρκή αερισμό. Μην καλύπτετε το προϊόν.
- Να φυλάσσεται μακριά από εύλεκτα υλικά.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε επικριτικά ή χημικά επιθετικά περιβάλλοντα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε οικονομικά ή υγρά περιβάλλοντα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως προβλέπεται και εντός των καθορισμένων συνθηκών λειτουργίας.
- Εάν το εξωτερικό καλώδιο είναι κατασκευασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο ειδικό.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν από τη συντήρηση. Καθαρίστε το φωτιστικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά ή λευκαντικά καθαριστικά. Ελέγχετε περιοδικά τα στοιχεία στρώσης και τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια μη αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED. Όταν η πηγή φωτός φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, ολόκληρο το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί. Μην επιχειρείτε να αποκαταστήτε το προϊόν. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

7. ΑΠΟΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 °C έως +40 °C. Η μεταφορά επιτρέπεται με όλα τα είδη καλυμμένων μεταφορών (οδικά, θαλάσσια ή αεροπορικά) στην αρχική συσκευασία. Χειριστές με προσοχή για να αποφευχέ μηχανικές βλάβες. Η μεμερηνία παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στο προϊόν και στη συσκευασία του.

8. ΕΓΓΥΗΗ

Η περίοδος εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος και ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την αποδείξη αγοράς, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν ε