

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej myszy gamingowej

1. Przeznaczenie wyrobu

Mysz gamingowa jest przeznaczona do obsługi komputerów i urządzeń kompatybilnych (PC, Mac, laptopy, wybrane tablety) jako urządzenie wskazujące do gier oraz pracy biurowej. Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla małych dzieci.

2. Grupa docelowa i użytkownicy

- Użytkownicy dorośli oraz młodzież powyżej 14 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby potrafiące bezpiecznie obchodzić się z komputerem, urządzeniami elektrycznymi i akumulatorami.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku w środowiskach przemysłowych o podwyższonym ryzyku, w atmosferze zagrożonej wybuchem ani jako element systemów bezpieczeństwa.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem i przechowuj ją do późniejszego wglądu.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać myszy, odbiornika USB, akumulatora ani przewodu.
- Nie używaj produktu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia obudowy, stopiony plastik, wyciek, nietypowy zapach, przegrzewanie, luźne elementy mechaniczne lub elektryczne).
- Nie narażaj produktu na kontakt z wodą, innymi cieczami, wysoką wilgotnością ani kondensacją pary (np. łazienka, kuchnia bez wentylacji).
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła, promieniowania słonecznego (np. na parapecie) ani w temperaturach spoza zakresu zalecanego dla sprzętu elektronicznego (typowo 0–40 °C).
- Chroń produkt przed upadkami z wysokości i silnymi wstrząsami mechanicznymi.
- Nie używaj produktu z mokrymi dłońmi ani w warunkach ryzyka zalania napojami.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Mysz jest zasilana akumulatorem oraz poprzez przewód USB podłączony do urządzenia host (komputer, laptop, itp.).
- Używaj wyłącznie:
 - zasilania USB z urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami UE,
 - przewodu dostarczonego w zestawie lub równoważnego, dobrej jakości przewodu USB o odpowiednich parametrach.
- Nie podłączaj myszy do niecertyfikowanych ładowarek, uszkodzonych portów USB ani przedłużaczy o nieznanej jakości.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas ładowania na powierzchniach łatwopalnych (np. łóżko, pościel, papier, zasłony).
- Zapewnij dobrą wentylację podczas ładowania; nie przykrywaj myszy ani przewodu tkaninami.
- Jeżeli mysz, odbiornik lub przewód nagrzewają się nadmiernie, wydzielają zapach spalenizny lub występują inne nietypowe objawy, natychmiast odłącz przewód od portu USB i przerwij użytkowanie.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokich temperatur, ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia. Nie wrzucaj do ognia i nie demontuj obudowy w celu dostępu do akumulatora.

- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie deformuj mechanicznie urządzenia; może to spowodować uszkodzenie akumulatora i ryzyko pożaru lub wycieku.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się płyn, nie dotykaj go gołą skórą. Unikaj kontaktu z oczami i ustami. W razie kontaktu spłucz wodą i skontaktuj się z lekarzem.

5. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem przewodu USB upewnij się, że wtyczka jest zgodna z portem i nie jest uszkodzona.
- Podczas podłączania lub odłączania chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Nie ciągnij przewodu pod ostrym kątem ani nie przygniataj go meblami; unikaj skręcania, zaginania i plątania.
- Odbiornik USB 2,4 GHz podłączaj tylko do gniazd USB w dobrym stanie technicznym, bez luzów i uszkodzeń.

6. Użytkowanie bezprzewodowe (2,4 GHz / Bluetooth)

- Produkt wykorzystuje komunikację bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz oraz technologię Bluetooth. Używaj go wyłącznie w krajach, w których tego typu urządzenia są dozwolone.
- Nie używaj urządzenia bezprzewodowego w miejscach, w których obowiązują ograniczenia używania transmisji radiowej (np. niektóre jednostki medyczne, samoloty, obszary o specjalnych wymaganiach bezpieczeństwa); postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i oznaczeniami.
- W pobliżu urządzeń medycznych (np. rozrusznik serca, pompy infuzyjne) zachowaj szczególną ostrożność. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem urządzenia medycznego lub personelem medycznym.
- Unikaj zakłóceń radiowych: nie używaj produktu w bezpośredniej bliskości silnych źródeł zakłóceń (routery, nadajniki, kuchenki mikrofalowe, wzmacniacze sygnału) jeżeli obserwujesz niestabilne działanie.

7. Ergonomia, zdrowie i komfort użytkownika

- Ustaw mysz, klawiaturę i monitor tak, aby zapewnić naturalną pozycję dłoni, nadgarstków i ramion. Unikaj długotrwałego zginania nadgarstków.
- Podczas intensywnej gry lub pracy rób regularne przerwy, minimum 5–10 minut po każdej godzinie użytkowania.
- W przypadku bólu nadgarstków, dłoni, ramion, karku, drętwienia palców lub innych dolegliwości przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Unikaj nadmiernej siły nacisku na przyciski i kółko przewijania; używaj delikatnych, płynnych ruchów.
- Reguluj czułość myszy (DPI) i częstotliwość odpytywania w oprogramowaniu tak, aby ruch był komfortowy i nie wymuszał gwałtownych, skrajnych ruchów nadgarstkiem.

8. Oprogramowanie i bezpieczeństwo cyfrowe

- Oprogramowanie sterownika pobieraj wyłącznie z oficjalnych, zaufanych źródeł wskazanych przez producenta.
- Przed instalacją oprogramowania upewnij się, że system operacyjny jest aktualny, a oprogramowanie antywirusowe aktywne.
- Nie instaluj zmodyfikowanych, nieautoryzowanych wersji sterowników ani makr pochodzących z nieznanych źródeł; mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie.

- Przed wprowadzeniem zaawansowanych makr i skrótów klawiszowych upewnij się, że ich użycie nie narusza zasad bezpieczeństwa pracy (np. w aplikacjach firmowych) ani regulaminów gier.

9. Ochrona dzieci

- Produkt zawiera małe elementy (np. odbiornik USB), które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci mogą używać myszy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem, akcesoriami ani używać produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

10. Środowisko pracy

- Używaj myszy na stabilnej, równej powierzchni, wolnej od kurzu, piasku i zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić ślizgacze lub sensor optyczny.
- Nie używaj produktu na powierzchniach metalowych lub lustrzanych, które mogą pogarszać jakość śledzenia ruchu.
- Chroń produkt przed skrajnymi temperaturami, wysoką wilgotnością, dymem, silnymi oparami chemicznymi oraz substancjami żrącymi.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz przewód USB i wyłącz urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi komputera.
- Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani sprayów bezpośrednio na urządzenie.
- Nie dopuszczaj do przedostania się żadnych cieczy do wnętrza urządzenia (szczeliny przy przyciskach, rolce, złączach).
- Regularnie sprawdzaj stan ślizgaczy z PTFE: usuń kurz i drobne zanieczyszczenia, które mogą powodować zarysowania podkładki i pogorszenie płynności ruchu.
- Nie stosuj smarów ani olejów na elementach ruchomych (w tym rolce przewijania).

12. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu chroń urządzenie przed uderzeniami, wstrząsami i zginiataniem (np. w plecaku wraz z ciężkimi przedmiotami).
- Nie pozostawiaj myszy ani odbiornika w samochodzie lub innych miejscach, gdzie temperatury mogą być bardzo wysokie lub bardzo niskie.
- Na czas dłuższego nieużywania wyłącz mysz i przechowuj ją w suchym miejscu, z dala od źródeł kurzu i zabrudzeń.

13. Emisje, zakłócenia i kompatybilność elektromagnetyczna

- Produkt zawiera elementy elektroniczne emitujące niewielkie pole elektromagnetyczne. Został zaprojektowany tak, aby spełniać odpowiednie wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
- Jeżeli urządzenie zakłóca pracę innych urządzeń (np. głośników, odbiorników radiowych), spróbuj:
 - zwiększyć odległość między urządzeniami,
 - zmienić położenie lub orientację anten (jeśli dotyczy innych urządzeń),

- podłączyć sprzęt do innego gniazda zasilającego lub innego portu USB.

14. Bezpieczne wycofanie z eksploatacji i utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi.
- Sprzęt elektroniczny oraz akumulatory należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Nie demontuj samodzielnie urządzenia w celu wyjęcia akumulatora, jeżeli nie jest to wyraźnie przewidziane przez producenta.

15. Sytuacje wymagające natychmiastowego przerwania użytkowania

Natychmiast odłącz urządzenie, zaprzestań użytkowania i, w razie potrzeby, skontaktuj się z odpowiednim serwisem lub specjalistą, jeżeli:

- z urządzenia wydobywa się dym, iskry, silny zapach spalenizny lub słyszysz nietypowe dźwięki elektryczne,
- obudowa jest pęknięta, stopiona lub zniekształcona na skutek przegrzania lub silnego uderzenia,
- urządzenie lub przewód znacznie się nagrzewają podczas normalnego użytkowania lub ładowania,
- wystąpił kontakt produktu z cieczami (zalanie wodą, napojami, itp.),
- zaobserwujesz wyciek płynu z wnętrza urządzenia.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń użytkownika lub osób postronnych, ryzyka pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia mienia oraz oddziaływania na środowisko. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do lokalnych przepisów oraz bezpiecznego użytkowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.









X3PRO-BLACK[黑色]

Wired To Support 8K



EC REP	Apex CE Specialists GmbH Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE Tel: +49 177 699 5991 E-mail: Info@apex-ce.de	
UK REP	MAMBASNAKE LTD 16 WHITE LEYS ROAD WHITBY YO21 3NT UNITED KINGDOM Phone: +44 7748282832 Email: gavincheng2011@hotmail.com	
Country of origin	Made In China	    

com x



WIRED+2.4G+BT5.4 CONNECTIONS

BT5.2/BT5.4 DUAL CHANNEL SWITCHING



Tri-Mode
Connection



Type-C
Charging

PAW-3395



800-26000dpi
Adjustment



X3PRO-MOUSE

WIRED+2.4G+BT5.4 CONNECTIONS



800-26000dpi
Adjustment



Rechargeable
Battery



Specialized
Software

Features:

- Broadcom Wireless 2.4G+Wired+BT5.2/BT5.4 Tri-mode connection
Turn on the power switch of the mouse, the red light at the bottom of the mode indicator is 2.4G mode, the blue light is the Bt mode, and the blue light flashes quickly for the pairing state. Long press the switch button for 3 seconds for pairing, and BT will appear BT5.2 and BT5.4 two, choose any one to connect
- 10m wireless open distance transmission
- Comfortable and suitable hand feeling
- DPI: 800-1600-2400-3200-5000-26000dpi
- System Support: Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 /Linux/MacOs/ iOS/Android



© All rights reserved. For more informations, Visit: www.freewolfgaming.com.cn
All other trade marks are the property of their re-spective owners.
All specifications, PCB color, size and layout are subject to change without notice.

MADE IN CHINA
HONOR'S PRODUCTS



制造商:广州市骏星诚电子科技有限公司
地址:广州市增城区新塘镇新墩村温涌路15号C栋2楼201
Manufacturer: Guangzhou Junxingcheng Electronic Technology Co., Ltd
Address: Room 201, 2nd Floor, Building C, No. 15, Wenyong Road, Xindun Village,
Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province