

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: uchwyt biurkowy do 2 monitorów, regulowany w wielu osiach, ze sprężyną gazową.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania **dwóch monitorów** na blacie roboczym.
- Przeznaczony do monitorów o przekątnej **17–32 cale**.
- Dopuszczalne obciążenie wynosi **2–9 kg na każde ramię**.
- Kompatybilność montażowa: **VESA 75 × 75 mm oraz 100 × 100 mm**.
- Produkt jest przeznaczony do użytku **wewnątrz pomieszczeń**, w suchym środowisku.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Uwaga:** nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może spowodować przewrócenie monitora, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element jest pęknięty, odkształcony, poluzowany lub uszkodzony.
- Produkt zawiera elementy ruchome i punkty ścisku; podczas regulacji trzymaj dłonie i palce z dala od przegubów, zawiasów i stref obrotu.
- Montaż powinien być wykonany dokładnie, zgodnie z przeznaczeniem produktu i z użyciem właściwych elementów mocujących.
- Nie wieszaj na uchwycie żadnych dodatkowych przedmiotów, takich jak torby, akcesoria, przewody zasilające pod napięciem, lampki lub dekoracje.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspinania się, podpierania ciała ani jako uchwyt do podciągania.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem ani dokonywać jego regulacji bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Kontrola przed montażem

- Sprawdź, czy blat jest **stabilny, poziomy i wystarczająco wytrzymały**, aby przenieść łączne obciążenie uchwytu i dwóch monitorów.
- Przed montażem upewnij się, że grubość i konstrukcja blatu odpowiadają wybranemu sposobowi mocowania.
- Nie montuj produktu do blatów uszkodzonych, pękniętych, rozwarstwionych, cienkościennych lub niestabilnych.
- Upewnij się, że monitor posiada zgodny rozstaw otworów VESA.
- Przed montażem sprawdź masę każdego monitora. Nie przekraczaj **9 kg na ramię** i nie używaj monitorów lżejszych niż **2 kg** na ramię, jeśli zakres sprężyny gazowej tego wymaga.
- Przed rozpoczęciem pracy przygotuj wolną przestrzeń, aby zapobiec uderzeniu monitora o ścianę, półkę lub inne wyposażenie.

4. Bezpieczny montaż

- Produkt można mocować do **krawędzi blatu** lub **przez otwór w blacie**, jeśli konstrukcja stanowiska na to pozwala.

- Wybierz tylko taki sposób montażu, który zapewnia pełną stabilność i właściwe podparcie podstawy.
- Wszystkie śruby dokręcaj stopniowo i równomiernie. Nie dokręcaj ich nadmiernie, aby nie uszkodzić blatu, gwintów lub monitora.
- Podczas montażu monitora zawsze podtrzymuj ekran obiema rękami, aż mocowanie zostanie całkowicie zabezpieczone.
- Po złożeniu całości i osadzeniu płyty VESA wykonaj kontrolę poprawnego zablokowania wszystkich połączeń.
- Nie instaluj produktu na niestabilnych, ruchomych lub chybliwych powierzchniach.
- Jeśli blat ma otwór montażowy, sprawdź, czy jego średnica i położenie nie osłabiają konstrukcji blatu.
- Po montażu upewnij się, że podstawa i ramię nie kolidują z krawędzią biurka, ścianą ani innymi przedmiotami podczas ruchu.

5. Zasady bezpiecznej regulacji

- Regulacji wysokości, obrotu i nachylenia dokonuj powoli, podtrzymując monitor.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nagłe odciążenie lub przeciążenie ramienia może spowodować niekontrolowane przemieszczenie monitora.
- Jeśli ramię unosi się samoczynnie lub opada, wyreguluj napięcie sprężyny gazowej zgodnie z wymaganym obciążeniem.
- Regulację mechanizmu sprężynowego wykonuj ostrożnie, małymi krokami.
- Nie wkładaj palców w okolice przegubów, zacisków i osi obrotu podczas ustawiania pozycji.
- Nie przekraczaj przewidzianych zakresów ruchu. Jeśli wyczuwasz opór, nie używaj nadmiernej siły.
- Po każdej zmianie położenia sprawdź stabilność monitorów i pewność zamocowania.

6. Obciążenie i stabilność

- Maksymalne obciążenie: **9 kg na monitor**.
- Minimalne obciążenie robocze na ramię: **2 kg**.
- Nie przekraczaj łącznego obciążenia wynikającego z parametrów obu ramion.
- Używaj wyłącznie monitorów mieszczących się w przewidzianym zakresie rozmiaru i masy.
- Nadmierne obciążenie może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu, utraty stabilności lub upadku monitora.
- W przypadku monitorów o nietypowym kształcie, przesuniętym środku ciężkości lub dodatkowych akcesoriach zamocowanych z tyłu należy zachować szczególną ostrożność.

7. Bezpieczeństwo przewodów

- Przewody prowadź tak, aby nie były naciągnięte podczas pełnego zakresu ruchu ramienia.
- Upewnij się, że kable nie są przyciśnięte, zagięte pod ostrym kątem ani skręcone w przegubach.
- Nie pozostawiaj luźnych przewodów zwisających w sposób stwarzający ryzyko zahaczenia lub pociągnięcia monitora.
- Regularnie sprawdzaj stan izolacji przewodów po zmianie ustawienia monitorów.

8. Użytkowanie codzienne

- Przed każdym użyciem wzrokowo sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i czy śruby nie uległy poluzowaniu.
- Nie opieraj się o ramiona uchwyty ani nie używaj ich do przesuwania biurka.

- Podczas czyszczenia lub przemieszczania stanowiska pracy zachowaj ostrożność, aby nie odkształcić uchwytu.
- Jeżeli stanowisko jest narażone na drgania, częste wstrząsy lub przypadkowe uderzenia, częściej kontroluj stan mocowań.
- W razie zauważenia luzów, trzasków, nierównej pracy przegubów lub opadania monitora natychmiast przerwij użytkowanie do czasu usunięcia problemu.

9. Konserwacja i przeglądy

- Regularnie kontroluj dokręcenie wszystkich śrub, zacisków i połączeń.
- Okresowo sprawdzaj stan płyty VESA, ramion, przegubów oraz elementów mocowania do blatu.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych ani napraw z użyciem nieoryginalnie dopasowanych części.
- Wymieniaj uszkodzone elementy przed dalszym użytkowaniem.

10. Ryzyka resztkowe

- Ryzyko przygniecenia palców w obszarze przegubów i mechanizmów regulacyjnych.
- Ryzyko upadku monitora w przypadku nieprawidłowego montażu, przeciążenia lub poluzowania śrub.
- Ryzyko uszkodzenia blatu, jeśli materiał blatu nie jest odpowiedni do tego typu mocowania.
- Ryzyko potknięcia lub szarpnięcia wynikające z niewłaściwego prowadzenia przewodów.

11. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli uchwyt przechyla się, opada lub nie utrzymuje pozycji, natychmiast zdejmij obciążenie i sprawdź poprawność montażu oraz regulacji.
- Jeżeli pojawią się pęknięcia, odkształcenia, oznaki korozji lub uszkodzenia mechaniczne, zaprzestań użytkowania.
- W przypadku niestabilności blatu natychmiast zdemontuj produkt i użyj go ponownie dopiero po zapewnieniu odpowiedniego podłoża.

12. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów, odpowiednio do materiałów, z których został wykonany.
- Elementy opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci lub zutylizuj niezwłocznie po montażu.

13. Ważne przypomnienie

Bezpieczne użytkowanie produktu zależy od prawidłowego doboru monitora, poprawnego montażu, regularnej kontroli mocowań oraz ostrożnej regulacji wszystkich ruchomych elementów.



ERGOSOLID



info@ergosolid.fr
www.ergosolid.fr



ERGOSOLID SARL
36 rue du Louvre, Paris



(+33)7 72 15 51 60
(+33)1 86 26 19 61

! ATTENTION

FR



Avant de procéder au montage et à l'installation du produit, veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel. En cas de doutes ou de questions, veuillez contacter le distributeur local.

ATTENTION : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour le produit, car cela peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves, voire mortelles.

- Le support est équipé d'un ressort à gaz sous haute pression. Ne percez en aucun cas et ne jetez pas le ressort à gaz dans le feu. Le démontage ne doit être effectué que par un spécialiste. Pour le recyclage du produit, veuillez contacter les services compétents. Afin d'assurer le bon fonctionnement du ressort à gaz, il est recommandé de régler le bras du support plusieurs fois par mois.
- Le montage doit être effectué conformément aux instructions. Un montage incorrect peut causer des dommages matériels ou des blessures graves.
- Effectuer le montage en portant des vêtements de protection et en utilisant les outils appropriés. Le montage doit être effectué par un spécialiste. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour le montage.
- Utiliser les vis fournies dans le kit. Serrer les vis avec précaution afin d'éviter d'endommager le filetage !
- Assurez-vous que la surface porteuse / le support / l'élément de montage peut supporter un poids trois fois supérieur à celui de l'installation et de l'équipement. Sinon, il convient de la renforcer.
- Monter uniquement sur des plateaux solides et robustes en s'assurant de la résistance du matériau. Le bureau doit être stable et nivelé.
- Pour le montage du support mural, utilisez des solutions de fixation adaptées au type de mur concerné.
- Le kit contient de petites pièces : risque d'étouffement en cas d'ingestion. Garder hors de portée des enfants.
- Le produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. Une exposition à des facteurs externes peut entraîner des dommages au produit et des blessures.
- Le produit contient des pièces mobiles : soyez prudent lors de l'utilisation.
- Lors de l'installation d'un téléviseur / moniteur, faites attention au câble d'alimentation et à la source électrique.
- Le positionnement des câbles doit être conforme aux normes techniques et électriques.
- Les câbles d'alimentation et de transmission de données doivent être protégés contre la torsion, l'écrasement et l'étirement.
- Le fabricant n'est pas responsable des modifications structurelles, des installations incorrectes ou des montages dépassant la charge maximale autorisée.
- Le fabricant n'est pas responsable des accidents résultant d'une utilisation non conforme du produit.

IMPORTANT : Avant le montage, veuillez vérifier que le kit contient tous les composants. En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le distributeur local pour un remplacement.

ENTRETIEN : Veuillez effectuer une vérification régulière du produit et de son installation au moins une fois tous les 3 mois afin de garantir que le produit peut continuer à être utilisé en toute sécurité.

! CAUTION

EN

Make sure these instructions are read and completely understood before attempting installation.

If you are unsure of any part of this installation, please contact a professional installer for assistance.

WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children.

- This product contains a high-pressure gas spring. Fire and impact are strictly prohibited. Disassembly must only be carried out by professionals. If the product is no longer in use, please return it to the manufacturer or hand it over to a professional recycling agency. To maintain the performance of the gas spring, it is recommended to fully adjust the product arm in all directions several times a month.
- The mounting element or supporting surface must be capable of withstanding three times the combined weight of the product and the device. If not, the structure must be reinforced.
- Mount only on solid, full tabletops, ensuring the strength of the material it is made of. The desk must be stable and level.
- For mounting the bracket to walls, dedicated mounting solutions appropriate to the type of wall must be used.
- Safety gear and proper tools must be used. A minimum of two people are required for this installation. Failure to use safety gear can result in property damage, serious injury or death.
- Never exceed the maximum load capacity of the product, or else it may result in product failure or personal injury.
- Mount using the screws included in the kit. Tighten the screws carefully so that they do not break off the thread!
- This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- When installing flat panel display, please do not damage electrical wiring or power source.
- Installation and routing of monitor cables on the monitor bracket must comply with electro-technical regulations.
- Importantly, mains- and data-cables must be secured against twisting and squeezing or shearing.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range.
- The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use for any other application than original designed.

NOTE: Before assembly, please make sure that the kit contains all elements. In the event of missing or damaged parts, please contact your local distributor for replacement parts.

MAINTENANCE: Please check joint parts every two months, making sure the screws are loosened or not.

