

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: regulowany uchwyt pod biurko do jednostki centralnej komputera (CPU/obudowy typu tower).

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania jednostki centralnej komputera pod blatem biurka w pomieszczeniach zamkniętych. Uchwyt należy stosować tylko do obudów komputerowych o wymiarach i masie zgodnych z zakresem regulacji oraz dopuszczalnym obciążeniem produktu.

2. Ważne ostrzeżenia

- Przed montażem i użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia: **30 kg**.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od miejsca montażu i użytkowania.
- Istnieje ryzyko urazu w przypadku nieprawidłowego montażu, poluzowania elementów mocujących lub przeciążenia uchwytu.
- Nie używać uszkodzonego produktu ani produktu z brakującymi elementami.

3. Kontrola przed montażem

- Sprawdzić, czy biurko i blat są w dobrym stanie technicznym oraz mają wystarczającą wytrzymałość do przeniesienia obciążenia uchwytu i komputera.
- Upewnić się, że miejsce montażu nie koliduje z konstrukcją biurka, szufladami, przewodnikami, belkami wzmacniającymi, okablowaniem ani innym wyposażeniem.
- Sprawdzić, czy wymiary obudowy komputera mieszczą się w zakresie regulacji uchwytu: głębokość około **123–253 mm**, wysokość około **357–557 mm**.
- Przed montażem odłączyć komputer od zasilania i odłączyć wszystkie przewody.
- Upewnić się, że przewody zasilające i sygnałowe będą miały odpowiedni luz po zamontowaniu komputera.

4. Bezpieczny montaż

- Montaż wykonywać na stabilnej, równej powierzchni.
- Podczas montażu używać odpowiednich elementów mocujących dostosowanych do materiału i konstrukcji blatu.
- Nie montować uchwytu do uszkodzonych, spękanych, zbyt cienkich lub niestabilnych blatów.
- Uchwyt należy zamocować w sposób pewny i symetryczny, zgodnie z punktami mocowania przewidzianymi przez konstrukcję produktu.
- W czasie instalacji przytrzymywać uchwyt i komputer, aby zapobiec ich upadkowi.
- W przypadku cięższych obudów zaleca się montaż przez dwie osoby.
- Po zamontowaniu sprawdzić, czy wszystkie połączenia są odpowiednio dokręcone i stabilne.

5. Bezpieczne umieszczanie komputera w uchwycie

- Przed umieszczeniem komputera w uchwycie upewnić się, że zakres regulacji został prawidłowo dopasowany do obudowy.
- Komputer należy osadzać ostrożnie, bez uderzania o elementy metalowe uchwytu.
- Obudowa powinna przylegać stabilnie do punktów podparcia.
- Należy upewnić się, że podkładki ochronne stykają się z obudową w przeznaczonych do tego miejscach.
- Nie ścisnąć obudowy nadmiernie, jeśli mogłoby to spowodować jej odkształcenie lub uszkodzenie.

6. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Regularnie sprawdzać stabilność uchwytu oraz dokręcenie wszystkich elementów mocujących.
- Nie obciążać uchwytu dodatkowymi przedmiotami poza jednostką centralną komputera.
- Nie opierać się o zamontowany uchwyt ani nie używać go jako podpory.
- Nie wykonywać gwałtownych ruchów komputerem po zamontowaniu.
- Chronić produkt przed nadmierną wilgocią, zalaniem i działaniem źródeł ciepła.
- Nie używać produktu w środowisku narażonym na drgania, wstrząsy lub intensywne zapylenie, jeśli mogłoby to obniżyć bezpieczeństwo mocowania.

7. Wentylacja i ryzyko przegrzania

- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół obudowy komputera.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych komputera.
- Zachować odpowiedni odstęp od ścian, paneli biurka i innych przedmiotów ograniczających wentylację.
- Regularnie usuwać kurz z okolic komputera i uchwytu, aby ograniczyć ryzyko przegrzania.

8. Ryzyko związane z przewodami

- Przewody poprowadzić tak, aby nie były naprężone, zagięte ani przyciśnięte przez uchwyt lub blat.
- Nie dopuszczać do zwisania przewodów w sposób stwarzający ryzyko potknięcia lub przypadkowego wyrwania komputera.
- Po każdej zmianie położenia komputera sprawdzić, czy przewody są podłączone bezpiecznie.

9. Konserwacja i okresowe kontrole

- Regularnie kontrolować stan konstrukcji, punktów mocowania, podkładek ochronnych oraz śrub.
- W razie stwierdzenia poluzowania, pęknięcia, odkształcenia, korozji lub innego uszkodzenia natychmiast przerwać użytkowanie.
- Czyścić produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

10. Postępowanie w przypadku zagrożenia

- Jeśli uchwyt zacznie się poluzowywać, przechylać lub wydawać nietypowe dźwięki, natychmiast wyjąć komputer i sprawdzić mocowanie.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń blatu lub uchwytu zaprzestać użytkowania do czasu usunięcia problemu.

- Po upadku produktu lub komputera nie używać uchwytu ponownie bez dokładnej kontroli wszystkich elementów.

11. Ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.
- Nie stosować do urządzeń innych niż kompatybilna jednostka centralna komputera.
- Nie modyfikować konstrukcji produktu i nie stosować nieoryginalnych lub niedopasowanych elementów montażowych, jeśli mogłoby to wpłynąć na bezpieczeństwo.

12. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elementów użytkowych. Elementy opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.