

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekoracyjne słupki świetlne do użytku zewnętrznego z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Stopień ochrony (instalacja na słupku): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Rozszerzenie do maksymalnie 8 biegunów



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	3,10 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	110 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	210 lm
Skuteczność świetlna	15 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc
Kąt rozsyłu światła	280 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	38,00 mm
Szerokość	38,00 mm
Wysokość	365,00 mm
Masa produktu	550,00 g



SMART WIFI GARDEN POLE
RGBW 3PEXT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Steel
----------------	-------

Kolor obudowy	Steel
Materiał	Stainless steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Wtyczka europejska (EU)
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Szpikuliec mocowany w gruncie
Miejsce montażu	Uziemienie
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	12500

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Wyposażenie / Akcesoria

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI GARDEN POLE
 Deklaracje zgodności	SMART WIFI GARDEN POLE MINI RGBW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075478251	Składane pudełko 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604.00 g	2.00 dm ³
4058075478268	Karton wysyłkowy 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734.00 g	10.69 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.