

01001 STER TS-MF1

Zegar/programator sterujący
5905339010018




STER TS-MF-1

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	16(2)
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Ilość programów	1
Maksymalne obciążenie [W]	3500

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	124
Szerokość [mm]	72

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	48
Masa jednostkowa netto [g]	124
Gramatura [g]	186.46
Waga sztuki brutto [g]	156
Długość opakowania jednostkowego [cm]	11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	22
Waga kartonu [kg]	8.95008
Szerokość kartonu [cm]	45
Wysokość kartonu [cm]	25.5
Długość kartonu [cm]	59
Objętość kartonu [m ³]	0.067703



INFORMACJE DODATKOWE
programator pracuje w trybie dobowym
minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia