

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ Nightlight plug | Zintegrowana wtyczka Nightlight z inteligentnym gniazdem do sterowania urządzeniami z technologią Zigbee



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Lampka nocna jako światło orientacyjne lub oświetlenie bezpieczeństwa do pokoi dziecięcych, schodów lub sypialni

Zalety produktu

- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Światło nocne jako światło orientacyjne lub światło bezpieczeństwa w nocy lub w ciemnym miejscu
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych

Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą kompatybilnego systemu inteligentnego domu lub przycisku włączania / wyłączania na urządzeniu
- Dostępne sterowanie za pomocą sterowania głosowego: Asystent Google lub Amazon Alexa, w zależności od używanego systemu
- Funkcjonalność zależy od rodzaju sterowania
- Wysoka moc przełączania: do 3680 W / 16 A
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0
- Lampka nocna wytwarzająca ciepłobiałe światło, bez możliwości ściemniania
- Projektowanie




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	120,00 g
Długość	60 mm
Szerokość	60 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60 mm
Wysokość	84 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	84 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
-------------------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Podłączenia do automatycznego zabezpieczenia (maks. 16 A).
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART+ ZIGBEE INSTALLATION GUIDE
	Deklaracje zgodności	EU Declaration of Conformity – Smart Zigbee Nightlight Plug EU_AC31262

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075570955	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570962	Karton wysyłkowy 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883.00 g	4.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.