



Oprawa architektoniczna Ferra LED 20W czujnik ruch

Cena brutto	86,10 zł
Cena netto	70,00 zł
Numer katalogowy	9910
Kod EAN	5904703025238

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **220-240V AC 50/60Hz**
Materiał wykonania: **ABS+PC**
Kąt świecenia: **110°**
Moc: **20W**
Źródło światła: **SMD LED 2835**
Barwa światła: **4000K (Biały neutralny)**
Użyteczny strumień świetlny (φuse 360°): **2600lm**
CRI (Ra): **>80**
Klasa odporności: **IP65**
Czujnik ruchu: **mikrofalowy**
Próg zadziałania: **5-30 lux**
Czas pracy: **30±5 sek**
Promień detekcji: **5m - 8m**
Pole detekcji: **≤360°**
Częstotliwość pracy: **5.8 GHz ±75MHz**
Żywotność: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Czas włączania: **<1s**
Temperatura pracy: **-25 ~ 45 [°C]**
Wymiary: **317 x 170 x 109 [mm]**
Kolor: **RAL 9005**
Klasa ochronności elektrycznej: **II**
Klasa energetyczna: **E**

Opakowanie zbiorcze: 8 szt. (6,66 kg)
Ilość na paletę: 240 szt. (210,00 kg)