

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ MATTER PLUG EU White

SMART+ MATTER PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY ACK | Wtyczka z SMART+ gniazdem do sterowania urządzeniami niebędącymi urządzeniami SMART za pomocą technologii Amazon Frustration-Free Setup (FFS) i Matter over WiFi



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Gdy użytkownicy chcą mieszać i dopasowywać produkty inteligentnego domu różnych producentów

Zalety produktu

- Konfiguracja bez frustracji Amazon (FFS)
- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji lub sterowania głosowego
- Bezproblemowa integracja z systemami kompatybilnymi z Matter
- Zwiększone bezpieczeństwo poprzez wdrożenie silnych protokołów szyfrowania i uwierzytelniania
- Niewielka konstrukcja, kompatybilna ze wszystkimi typami gniazd i nie kolidująca z sąsiednimi gniazdami
- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych

Cechy produktu

- Zaprojektowane dla Alexy: dołączona funkcja Amazon Frustration-Free Setup (FFS) umożliwia bezproblemową i natychmiastową konfigurację z urządzeniami Alexa przy zakupie na Amazon
- Kompatybilny z Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings i innymi platformami kompatybilnymi z Matter
- Wysoka moc obciążenia: do 2300 W / 10 A
- Projektowanie
- Protokół sieciowy: Materia przez WiFi (2,4 GHz)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	10 A
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	80,00 g
Średnica	48 mm
Szerokość	48 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	48 mm
Wysokość	82,4 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	82.4 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Typ połączeń	Wtyczka
--------------	---------

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Odłącz urządzenia wytwarzające ciepło od sieci po użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Podłączenia do wyłącznika automatycznego (dla maks.10 A)
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Smart Matter ACK Plug EU
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI MAT PLUG EU WH ACK OSRAM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075849525	Składane pudełko 1	51 mm x 51 mm x 86 mm	92.00 g	0.22 dm ³
4058075849532	Karton wysyłkowy 4	112 mm x 112 mm x 102 mm	417.00 g	1.28 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.