

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR

White

SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR | Czujnik zewnętrzny SMART+ wykrywający ruch z technologią WiFi i ogniwem słonecznym



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom na zewnątrz
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Łatwa kontrola i automatyzacja kompatybilnych produktów SMART+ WiFi w oparciu o wykryte ruchy
- Powiadomienie o wykrytym ruchu
- Monitoruje historię detekcji ruchu
- Nadaje się do użytku na zewnątrz, stopień ochrony IP65 przed strumieniami wody

Cechy produktu

- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Home
- Bezprzewodowy inteligentny czujnik ruchu PIR do wykrywania ruchu w odległości do 9 metrów
- Prosty i elastyczny montaż dzięki dwóm wspornikom montażowym do wyboru, montażu na ścianach, w narożnikach, na krawędziach i na przedmiotach za pomocą opasek kablowych
- Zintegrowane ogniwo fotowoltaiczne i akumulator zapewniają długą trwałość baterii (-12 miesięcy czasu pracy na jednym ładowaniu przy 10 detekcjach dziennie)
- Czujnik światła umożliwia automatyzację oświetlenia w zależności od dostępnego oświetlenia otoczenia w 3 trybach (tryb dzienny, nocny i całonocny)
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)


- Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji SMART+ WiFi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	5 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	92,00 g
Długość	60,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	60.00 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zintegrowany akumulator i łatwe ładowanie przez USB-C
- W zestawie przewód do ładowania i zestaw instalacyjny

– For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR
	Deklaracje zgodności	SMART MOTION SENSOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI OUTD MOTION SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854298394	Składane pudełko 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	131.00 g	0.49 dm ³
4099854298400	Karton wysyłkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	597.00 g	2.63 dm ³
4099854298417	Karton wysyłkowy 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	5347.00 g	24.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.