

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB PLUG UK

SMART+ plugs with Zigbee technology | Wtyczka z trzonkiem typu smart do sterowania urządzeniami innymi niż z technologią ZigBee



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym

Zalety produktu

- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko

Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą kompatybilnego systemu inteligentnego domu lub przycisku włączania / wyłączania na urządzeniu
- Dostępne sterowanie za pomocą sterowania głosowego: Asystent Google lub Amazon Alexa, w zależności od używanego systemu
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0
- Projektowanie
- Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie do kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym (aplikacja i bramka)
- Wysoka moc elektryczna do 3680 W / 16 A w wersji UE i 2990 W / 13 A w wersji brytyjskiej



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	80,00 g
Długość	64 mm
Szerokość	55 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	55 mm
Wysokość	55 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	55 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue
-------------------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożażenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Podłączenie do automatycznego bezpiecznika (maks. 13 A).

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART PLUG UK
	Deklaracje zgodności	SMART ZB PLUG UK
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART ZB PLUG UK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075729285	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	169.00 g	0.90 dm ³
4058075729292	Karton wysyłkowy 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	796.00 g	4.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.