

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR White

SMART+ SMOKE DETECTOR | Czujnik SMART+ wykrywający dym z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom wewnątrz

Zalety produktu

- Funkcja potrójnego alarmu obejmuje głośny alarm dźwiękowy (>85 dB), migające czerwone światła ostrzegawcze i powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji inteligentnego domu
- Niezawodna detekcja dymu za pomocą czujnika fotoelektrycznego
- Kompensatory zanieczyszczeń minimalizują fałszywe alarmy spowodowane kurzem i brudem
- Wykonuje regularny autotest, sprawdza stan baterii, połączenie Wi-Fi i natychmiast zgłasza problemy
- Połączone z innymi inteligentnymi produktami alarmy mogą stać się jeszcze bardziej rozpoznawalne
- Długa trwałość baterii (>5 lat pracy) i łatwa wymiana baterii (CR123)
- Bądź zawsze poinformowany o zagrożeniach w inteligentnym domu, nawet gdy nie ma Cię w domu
- Łatwa instalacja dzięki bezprzewodowej i bardzo kompaktowej konstrukcji

Cechy produktu


- Certyfikowany zgodnie z normą EN 14604
- Zgodny z Google Home
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	99,00 g
Średnica	86,00 mm
Wysokość	34,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	34.50 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożazenie / Akcesoria

- W zestawie bateria (1x CR123A)
- W zestawie znajdują się śruby i kołki montażowe

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek

miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI SMOKE DETECTOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846166	Składane pudełko 1	39 mm x 112 mm x 112 mm	122.00 g	0.49 dm ³
4058075846173	Karton wysyłkowy 4	236 mm x 123 mm x 93 mm	680.00 g	2.70 dm ³
4099854369919	Karton wysyłkowy 48	500 mm x 395 mm x 210 mm	8717.00 g	41.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.