

PHILIPS

hue

Philips Hue przewodowy przełącznik (1 kanał)

Hue

Dodaj tradycyjne oświetlenie do systemu Hue

Steruj światłem aplikacją i głosem

Nie wymaga baterii

Odblokuj jeszcze więcej możliwości z Bridge



8721103111630



Inteligentne oświetlenie łatwe w obsłudze

Włącza tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie i pełną kontrolę. Przewodowy przełącznik umożliwia obsługę większości tradycyjnych opraw i źródeł światła razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Twórz harmonogramy i timery dopasowane do Twojego codziennego rytmu. Kompaktowy moduł zamontowany jest za tradycyjnym przełącznikiem; zasilany sieciowo, nie wymaga baterii. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Przełącznik Hue w zestawie: Tak
- Element dekoracyjny: Tak

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalny, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Biuro domowe, Przedpokój, Pracownia

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8721103111630

Zużycie energii

- Moc: 0,6

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 16,8 mm
- Całkowita długość: 41 mm
- Całkowita szerokość: 37,3 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche: Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej: Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee: Tak

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Przełącznik

- Przyciski z możliwością konfiguracji: 1
- Czas eksploatacji: 25,000 clicks
- Opcje montażowe: ściana
- Obsługiwane okablowanie: Do instalacji z przewodem neutralnym
- Kanał wyjściowy: jednokanałowy
- Obciążenie źródła światła: 6A

Zawartość opakowania

- Moduł przełącznika ściennego: 1

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Aplikacja Philips Hue: Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia: Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaankluit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter: Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)

Specyfikacje pudełka

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103111630
- Waga netto: 0,01 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 140 mm
- Długość: 88 mm
- Szerokość: 45 mm





© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.