



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI MOTION SENSOR White

SMART+ WIFI MOTION SENSOR | Czujnik SMART+ wykrywający ruch z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym
- Wszędzie tam, gdzie inteligentne sterowanie i automatyka mają zostać wdrożone w kompatybilnych systemach inteligentnego domu

Zalety produktu

- Łatwa kontrola i automatyzacja kompatybilnych produktów SMART+ WiFi w oparciu o wykryte ruchy
- Powiadomienie o wykrytym ruchu
- Monitoruje historię detekcji ruchu

Cechy produktu

- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Home
- Bezprzewodowy inteligentny czujnik ruchu PIR do wykrywania ruchu na odległość do 5 metrów
- Prosty i elastyczny montaż z możliwością wyboru między taśmą samoprzylepną a śrubami
- Akumulator o zwiększonej trwałości (8 miesięcy pracy na jednym ładowaniu przy 10 detekcjach dziennie)
- Produkt może być opcjonalnie zasilany stałym zasilaniem stacjonarnym poprzez USB-C
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji SMART+ WiFi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	5 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	47,2 g
Długość	60,30 mm
Szerokość	60,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.30 mm
Wysokość	20,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.50 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożażenie / Akcesoria

- Zintegrowany akumulator i łatwe ładowanie przez USB-C
- W zestawie przewód do ładowania i zestaw instalacyjny
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ WIFI MOTION SENSOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI MOTION SENSOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI MOTION SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854333088	Składane pudełko 1	31 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.36 dm ³
4099854333095	Karton wysyłkowy 8	166 mm x 134 mm x 165 mm	609.00 g	3.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.